



Tuner Box S2

FM-Tuner im Miniaturformat

UVP 159 € (inkl. MwSt)

- Miniatur FM-Tuner
- 99 Stationspeicher
- Adaptive Rauschunterdrückung
- Manuelle oder automatische Sendersuche
- Hochkontrast-Dot-Matrix Display
- Anzeige von Frequenz, Stationspeicher, Sender mitte, Stereo oder Mono, Signalstärke, etc
- Fernschalten (Ein/Aus) mittels Trigger
- IR-Vollfunktions-Fernbedienung
- Aluminiumgehäuse im neuen S2-Design
- Erhältlich in Silber oder Schwarz

Farboptionen:



Empfangsbereich UKW:	87,5 - 108MHz (50kHz-Schritte)
Senderspeicher:	99
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz (± 1 dB)
Geräuschspannungs- abstand:	50dB
Klirrfaktor:	0,05% / Δf (Frequenzhub) 75kHz und 1kHz Testsignal
Stereotrennung:	30dB / Δf (Frequenzhub) 75kHz und 1kHz Testsignal
Empfindlichkeit:	7dB / μ V Mono, 17dB / μ V Stereo /75 Ohm
Antenneneingang:	1 x Koaxiale DIN-Buchse (75 Ohm)
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Schaltsignal Ein- und - Ausgang:	2-polige Klinkenbuchsen 2,5mm
Ausgangsspannung:	0,775Vrms
Netzanschluss:	5V/1A DC; 110 - 240V/50, 60Hz
Stromaufnahme:	70mA DC, <1W in Stand-By
Maße B x H x T:	103 x 37 x 112 (121) mm
Gewicht:	315g ohne Netzteil

Tuner Box S2 - Viel Radioklang im kompakten Design

Passend zu anderen Box-Design Komponenten bietet dieser FM-Tuner viel Technik auf kleinstem Raum. Mit seinen 99 Stationsspeichern hat die Tuner Box S2 mehr als genug Platz für ihre Wunschsender. Sie ist optimal für die Verwendung mit anderen Box-Design Geräten entworfen. Zum Beispiel ermöglicht der Trigger Ein- und Ausgang das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten der Tuner Box S2 über die Pre Box S2 Analog. Die Vollfunktionsfernbedienung und das gut ablesbare Display machen Radiohören zum Vergnügen!

