



MaiA DS3

Stereo-Vollverstärker mit 9 Eingängen

Farboptionen:  

- **NEU** Kraftvolle 140 Watt pro Kanal an 4 Ohm
- **NEU** Magnetische Seitenwände separat erhältlich
- **NEU** PCM 1795DB 32bit/192kHz Delta-Sigma DAC
- **NEU** BT 5.0 Empfänger mit aptX, aptX HD, A2DP Profil
- 9 verschiedene analoge und digitale Eingänge
- Sub-Ausgang und variabler Ausgang
- Phono-Eingang – MM- und MC-fähig
- Dual-Mono-Design
- XMOS asynchron USB 24bit/192kHz
- DSD Unterstützung (DSD64, DSD128; DSD256)
- Kopfhörerausgang 2 x 430 mW bei 32 Ohm (1 % THD)
- Trigger Ein- & Ausgang
- Schweres Aluminiumgehäuse schützt vor Störungen
- Fernbedienung enthalten
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Hergestellt in Europa

Verstärkerleistung: 2x 80W/140W @ 8/4 Ohm (1%THD)

Frequenzgang 20Hz - 20kHz: <+/- 0,3dB bei 20kHz

Rauschabstand: 97dB (105 dB - ,A' gewichtet) bei 1kHz

THD: < 0,01% bei 10W / 8 Ohm

Kopfhörer Ausgang: 2x 430mW bei 32 Ohm (1%THD)

Analoge Eingänge: 3 Paar RCA (Sensitivität: 860 mV)

Phono Eingang: 1 Paar RCA (für MM, MI und MC)

Phono-Empfindlichkeit: MM 47k Ohm / MC 100 Ohm

Phono-Eingangsverstärkung: MM 40dB / MC 60dB

USB Eingang: USB Audio Class 2 (USB 2.0 oder höher)

PCM-Abtastraten: bis zu 192kHz / 24 bit

DSD Unterstützung: DSD64 , DSD128, DSD256

Bluetooth: BT 5.0; aptX, aptX HD, A2DP profile

Trigger In/Out: 12V ON/OFF Detektor

Netzgerät: 36V/5,5A DC

Standby Leistungsaufnahme: <0.5 W Standby

Maße B x H x T (mm): 206 x 71 x 240 (252 mit Buchsen)

Batterie-Fernbedienung: 2x AAA 1,5V

Gewicht: 1850g ohne Netzteil

Oft übersehen, aber nie überhört

Die MaiA DS3 (My Audio Integrated Amplifier) ist unsere neu überarbeitete All-in-One-Kompaktverstärkerlösung. Sie kombiniert sowohl analoge als auch digitale Eingänge, um allen unterschiedlichen Quellen gerecht zu werden. Mit den 140 Watt pro Kanal können Sie Ihre Lieblingslautsprecher problemlos betreiben. Die gesamte Elektronik ist in einem wunderschön gefrästen Aluminiumgehäuse verpackt, das sie vor äußeren Einflüssen schützt. Die MaiA DS3 wird in Europa handgefertigt und ist in Schwarz oder Silber erhältlich.



Vielseitige Ein- und Ausgänge

Die MaiA DS3 bietet Ihnen folgende Eingänge:

- 1x Phono (MM oder MC)
- 3x Line (CD Spieler, Tuner, etc.)
- 2x S/PDIF Optisch
- 1x S/PDIF Coax
- 1x USB
- 1x Bluetooth 5.0 AptX HD

Verwenden Sie Ihre Kopfhörer, um Ihre Lieblingstitel privat zu genießen, oder schließen Sie Ihre Lautsprecher mit 4-mm-Bananensteckern, Kabelschuhen oder blanken Drähten an die vergoldeten Lautsprecherausgänge an. Über die variablen RCA-Ausgänge können Sie auch einen Subwoofer oder eine andere Endstufe in Ihr Setup integrieren. Verwenden Sie den fixed Ausgang, um das Audiosignal unbeeinflusst von der Lautstärkeregelung an ein anderes Gerät zu verteilen, um beispielsweise einen Aufnahmegerät zu speisen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Lautstärke mit dem motorbetriebenen Potentiometer analog ändern und den Eingang umschalten.



Entworfen und handgefertigt in Europa

Unser Ziel ist es, ein technisch einwandfreies Gerät in einem Gehäuse zu entwickeln, das nur so groß wie nötig ist, um Rohstoffe zu sparen. Durch das zeitlose Design und das stabile Aluminiumgehäuse ist die MaiA DS3 für die Ewigkeit gebaut.

Mit hochwertigen Materialien und Komponenten, aber auch einem durchdachten Design wollen wir Vorreiter in der Branche sein.

