



Phono BOX MM

Highend Phono Vorverstärker

UVP 79 € (inkl. MwSt)

- Für den Anschluss von MM-Tonabnehmern geeignet
- Präzise Entzerrung nach RIAA-Kennlinie
- Doppel-Mono-Aufbau für optimale Kanaltrennung
- Rauscharme ICs
- Hartvergoldete RCA In & Outputs
- Metallgehäuse schützt vor Vibration und Einstreuungen
- Gehäusefarbe schwarz

Eingangsimpedanz: 47kOhm

Kapazität: 120pF

Verstärkung MM: 40 dB

Ausgangsspannung: 500mV @ 1kHz
(bei 5mV Eingangsspannung @ 1kHz)

Geräuschspannungsabstand: 88dB

Klirrfaktor: < 0,04%

RIAA Abweichung: innerhalb 0,5dB/20Hz - 20kHz

Input: RCA

Output: RCA

Netzteil: 18V/500mA DC; 220 - 240V, 50Hz

Stromaufnahme: 20 mA DC, < 1 Watt Standby

Maße B x H x T: 107 x 30 x 75 mm

Gewicht: 280g ohne Netzteil

Phono-Vorverstärker für MM-Tonabnehmer

Viele aktuelle Verstärker bieten keinen speziellen Phono-Eingang an. Phono Box MM ist die ideale Lösung für diese HiFi-Systeme. Sie ermöglicht den Anschluss von MM-Tonabnehmern und bietet audiophilen Musikgenuss zum Einsteigerpreis. Ein modernes Schaltungskonzept vermeidet Rauschen und Verzerrungen. Die integrierte Schirmung und das ausgelagerte Netzteil

lassen externen Störungen kaum eine Chance. Wegen der kompakten Maße kann die Phono Box MM nah beim Plattenspieler platziert werden. Sowohl Eingangs- als auch Ausgangsbuchsen sind hartvergoldet, um Korrosion zu vermeiden. Die Phono Box MM wird mit einem Line-Eingang (AUX etc) des Verstärkers verbunden.

