



Stereo Box DS2

Stereo-Verstärker mit 5 Eingängen

UVP 849 € (inkl. MwSt.)

Inkl. Echtholz Seitenteile UVP 899 € (inkl. MwSt.)

Farboptionen:



Echtholz Seitenteile:



- Dual-Mono Design
- Eingebauter Phono-Vorverstärker - MM & MC fähig
- Andere Inputs: 3x Analog, 1x BT
- 4. Generation BT (aptX kompatibel) & Antenne
- Lautstärkeregler mit Motorpotentiometer
- Kopfhörerausgang mit eigener Verstärkerstufe
- Fixe & variable Ausgänge für Subwoofer oder Verstärker der zweiten Zone
- Trigger Ein- und Ausgang
- Verfügbar in silber und schwarz
- Holz Seitenteile in Walnuss oder Eukalyptus optional erhältlich

Ausgangsleistung: 2x 80 W / 135W bei 8 / 4 Ohm

SNR: > 85dB

Kanaltrennung: > 65dB (@ 10kHz)

THD +N: < 0,03% @ 3W

Frequenzgang: 20Hz - 25kHz (max. Abweichung -0,1dB +0,2dB)

Analoge Inputs: 3 Paar RCA/Cinch Stecker

1 Paar Phono MM/MC Eingang (RCA)

Eingangs Impedanz: Line: 50kOhm,
Phono: MM 47kOhm / MC 100 Ohm

Digitale Inputs: BT (aptX)

Lautsprecheranschlüsse: 4mm Ø Bananenstecker, Flachstecker oder Draht

Kopfhörerausgang: 6,3mm Klinke

Kopfhörerimpedanz: 16 - 600Ohm empfohlen

Analoge Ausgänge: RCA fixed, RCA variable, Endstufe, 6,3mm Kopfhörer (vorne)

Stromversorgung: 36V/5,5A DC; 100 - 240V, 50/60Hz

Standby Verbrauch: < 1W

Abmessungen B x H x T: 206 x 71 x 240 mm (Alu)
240 x 72 x 240 mm (Holz)

Gewicht: 1770 g (Alu) ohne Stromversorgung
2000 g (Wood) ohne Stromversorgung

Stereo Box DS2: Ein neuer integrierter Stereoverstärker mit erstklassigem Klang & zukunftssicherer Technologie!

Die Stereo Box DS2 ist eine Weiterentwicklung des klassischen integrierten Stereoverstärkers von Pro-Ject. Das Hauptaugenmerk liegt auf einer hervorragenden Klangqualität, die nicht von einem übermäßigen Funktionsumfang beeinträchtigt wird.

Die Stereo Box DS2 bietet hervorragende Funktionen. Die Vorverstärker-Sektion enthält eine hochwertige Phono-Stufe, mit der Sie Plattenspieler mit MM- oder anspruchsvolleren MC-Tonabnehmersystemen verbinden können. Drei Cinch-Eingänge bieten genügend Flexibilität, um Ihrem System CD-Player, DACs und Streaming-Geräte hinzuzufügen. Der BT-Eingang ist ideal um Ihr Telefon schnell an Ihre Lautsprecher anzuschließen und Ihr Wohnzimmer mit angenehmer Hintergrundmusik aufzuhellen.

Der wahre Star ist die Endstufensektion. Das Dual-Mono-Prinzip ist in der Lage, die besten Lautsprecher auf dem Markt mit starken Transienten und einer satten,



breiten und dynamischen Klangbühne zum Leben zu erwecken. Über die variablen und festen Cinch-Ausgänge können Sie Aktivlautsprecher oder einen Subwoofer anschließen. Der 6,3-mm-Kopfhörerausgang auf der Vorderseite wird über eine eigene Verstärkerstufe angesteuert und bietet ausreichend Headroom, um die besten Kopfhörer zu betreiben. Beim Design der elektronischen Schaltung wurden keine Abstriche gemacht und auf diese Weise kann die relativ kleine und kompakte Stereo Box DS2 mit viel größeren und schwereren integrierten Verstärkern mithalten, die um ein vielfaches mehr kosten!



Eine großartige Ergänzung zur Stereo Box DS2 ist die CD Box DS2. Zusammen mit diesem DAC- und CD-Player können Sie alle erforderlichen digitalen Konnektivitäten hinzufügen und Ihr High-End-Vinyl-Erlebnis durch modern klingende digitale Quellen ergänzen. Ein leistungsstarkes Stereo-Set, das alle analogen und digitalen Bereiche auf einer kompakten Grundfläche abdeckt und genau weiß, worauf es ankommt: ein wirklich aufregen-

des Musikerlebnis! Das Sandwichgehäuse aus Aluminium / Metall ist ästhetisch ansprechend und schützt effektiv vor Störungen. Die Stereo Box DS2 ist in silber oder schwarz mit optionalen Holzseitenwänden in Nuss oder Eukalyptus erhältlich.



Silber



Schwarz



Silber mit Walnuss Seitenteile



Schwarz mit Walnuss Seitenteile



Silber mit Eukalyptus Seitenteile



Schwarz mit Eukalyptus Seitenteile